

KERN – Münzzähler 7000 3L (400 V AC)

Aufbau

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen).
- Geldkassette mit Zylindersicherheitsschloss
- Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe - werkseitig einstellbar auf alle gängigen Münzen und Wertmarken
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik. (Mikroprozessor gesteuert)
- Integrierter elektronischer Drehstrom-Impulsgeberzähler 3x230/400 V 0,25-5 (85) A, 50 Hz mit SO-Schnittstelle 1000 Imp/kWh, fabriktreu/geeicht, mit MID-Zulassung
- Einfache Verbrauchseinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, kWh Einstellung pro Münze von 1-255 kWh.
- Schütz integriert 40A / 63A im Anschlussklemmraum Anschluss max. 10mm²
- Betriebsanzeige von Modell 7000E 3L Art. Nr.: 9042 : 4-Stellige kWh Restwertanzeige
- Betriebsanzeige von Modell 7000E 3L Art. Nr.: 9080 : 4-Stellige kWh Restwertanzeige
- Münzspeicherung bis max. 255 kWh
- Aufnahme Münzbehälter ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))

Arbeitsweise

Nach erfolgtem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit
Am 8-pol. DIL-Schalter wird der gewünschte kWh - Wert eingestellt
Es können mehrere Münzen auf Vorrat eingeworfen werden,
das Gerät speichert bis max. 255 kWh
Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein und der kWh Restwert läuft ab
Es können jederzeit Münzen nachgeworfen werden, die eingestellten kWh - Werte addieren sich zum Restwert auf

Anwendungsbeispiele

Zur Abgabe von kWh pro Münzwert
Eignet sich zur genauen kWh Verrechnung (400V AC) von:
CEE-Steckdosen, Solarien, Infrarotkabinen, Wohneinheiten, Sauna, mobile Küchen etc...

Technische Daten

Abmessungen:	H x B x T = 215x350x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz & 400V AC 50 Hz
Schaltleistung Steuereinheit:	16 (6) A 250 V AC
Schaltleistung Zählereinheit:	(40A) AC-1 26KW / 3~400V (40A) AC-3 11KW / 3~400V
Leistungsaufnahme:	Max. 12,5 VA
Schutzart:	I P 34
Münzprüfer 9042:	Mechanisch mit Falschgeldrückgabe
Münzprüfer 9080:	Elektronisch mit Falschgeldrückgabe

Zusätze

- | | |
|---|---|
| a) Fadensperre für Münzprüfer | k) 2. Kabeleinführung oben |
| b) Münzeinwurfssperre - nur bei Gerät mit elektronischem Münzprüfer 9080 | p) Münzenzählwerk 9042 oder Geldwertzähler 9080 |
| f) Münzvorlage | v) Einschaltverzögerung |
| | y) Betriebsstundenzähler |

Modell

Artikel-Nr.

7000E 3L Mechanischer Münzprüfer	9042
7000E 3L Elektronischer Münzprüfer	9080



Modell 7000E 3L / 9042



Modell 7000E 3L / 9080

Technische Änderungen vorbehalten!