



Modell 8000E

## KERN – Münzzeitwähler 8000 E

### Aufbau

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen).
- Geldkassette mit Zylindersicherheitschloss
- Elektronischer Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe – **für max. 6 verschiedene Münzsorten** ( 0,10€-2,00€/ WM )
- Münzwert, z.B. 1,5 EURO = 5 Minuten, ist vom Kunden über die Menüsteuerung für Geldmünzen jederzeit veränderbar; Münzwerte für Wertmarken lassen sich nur im Werk umprogrammieren
- Sperrung einzelner Münzsorten über DIP-Schalter möglich
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik. (Mikroprozessor gesteuert)
- Einfache Verbrauchseinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, Zeit Einstellung pro Münze von 1-255 Minuten
- Betriebsanzeige von Modell 8000E Art. Nr.: 8040 : 4-Stellige Minutenanzeige
- Münzspeicherung bis max. 255 Minuten
- Aufnahme Münzbehälter ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- **inkl. Geldwert-Zähler** (standard) – zählt den Geldwert der eingeworfenen Münzen, nicht rückstellbar
- **inkl. Betriebsstundenzähler** (standard)
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))

### Arbeitsweise

Nach erfolgtem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit

Am 8-pol. DIL-Schalter wird die gewünschte Zeit eingestellt

Es können mehrere Münzen auf Vorrat eingeworfen werden, das Gerät speichert bis max. 255 Minuten

Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein und die Zeit läuft ab

Es können jederzeit Münzen nachgeworfen werden, die eingestellte Zeit addiert sich zur Restzeit

### Anwendungsbeispiele

Für Wäschetrockner, Waschmaschinen, Sporthallenbenutzung, Flutlichtanlagen, TV-Geräte, Solarien, Beleuchtung für Kegel- und Bowlingbahnen, u.v.m

### Technische Daten

Abmessungen:	H x B x T = 215x150x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Schaltleistung:	16 (6) A 250 V AC
Leistungsaufnahme:	Max. 6,25 VA
Schutzart:	I P 34
Münzprüfer:	Elektronisch mit Falschgeldrückgabe

### Zusätze

b) Münzeiwerfstopper	o) Dauerbetriebsschalter
d) Zeitstoppautomatik	q) potentialfreier Kontakt
e) Türeriegelung für Waschmaschine	r) Diebstahlschutz
i) 24 V AC 50 Hz SELV	s) Sekundenanzeige
j) intelligente Restzeitanzeige	v) Einschaltverzögerung
k) 2.Kabeleinführung oben	w) Wiedereinschaltstopper
m) Anschluss Vorwarnung	x) Hygiene-Spülung für Duschen

### Modell

8000E 0,10€-2,00€/ WM Münzprüfer

### Artikel-Nr.

8040

Technische Änderungen vorbehalten!